

## Funk Fernbedienung



Mit dem **Funksystem** können Sie Tore, Schranken, Poller und viele andere Geräte mittels Funkhandsender bedienen. Das System ist universell einsetzbar, für private Garagentore wie auch für Industriefahrten (Speicherplatz für 700 Handsender).

Verschlüsselung mittels 64 Bit Keeloq, der Funkempfänger ist PIN-Code geschützt. Die Schaltzeit ist einstellbar (0.1s – 102 min).

Die Funkhandsender sind mit 2 oder 4 Tasten und in 2 Ausführungen erhältlich:  
ecoVictory = einfache Ausführung im Kunststoff-Gehäuse  
Victory = Hochwertige Ausführung im Metallgehäuse

Optional ist eine Software und ein PC-Anschlusskabel zur Verwaltung der Handsender erhältlich. Als Zubehör ist eine Wandhalterung verfügbar.

Technische Daten	
Frequenz	433MHz
Speicherplatz	700 Handsender
Reichweite	50 – 130 m
Leistung ERP	3mW
Betriebsspannung	12-24 V AC/DC
Betriebstemperatur	-20...+55 °C
Relaisausgänge	4, Wechslerkontakt, max. 1 A
Gehäuseabmessungen (L x B x H)	ca. 120 x 60 x 30 mm (ohne Antenne)
Lieferumfang	inkl. Antenne